



Monitor Panel

IMP-MP10



▶▶ features

- 채널 별 레벨미터 : 출력레벨을 3색 LED 레벨 미터로 확인 할 수 있습니다.
- 파워앰프 동작 확인 : 최대 10대의 파워앰프 출력 레벨을 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.
- 모니터 스피커 : 모니터 스피커를 통하여 파워앰프의 출력상태를 확인할 수 있으며, 전면의 볼륨을 사용하여 모니터 스피커의 음량을 조절할 수 있습니다.

▶▶ Specifications

| IMP-MP10 | | |
|--------------|---------------------------|---------------|
| LED ON LEVEL | 100Vrms | 0dB ± 1.5dB |
| | 70.8Vrms | -3dB ± 1.5dB |
| | 39.8Vrms | -8dB ± 2.0dB |
| | 15.8Vrms | -16dB ± 2.0dB |
| | 7.9Vrms | -22dB ± 3.0dB |
| | 2.5Vrms | -32dB ± 3.0dB |
| 외부입력 | 최대 10 채널 100V 동시 입력 | |
| 모니터 스피커 출력 | 최대 1W | |
| 사용 전원 | DC 24V, 350mA | |
| 동작 온도 | -10°C~+40°C | |
| 중량(세트) | 2.5kg | |
| 외형(세트) | 482(W) × 44(H) × 280(D)mm | |



※ 본 제품의 외관 디자인 및 제품 규격은 제품의 질 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.
 ※ 상기 물품은 조달청 나라장터 종합쇼핑몰 다수공급자 전용 공급 물품입니다.